

# R1000 有纸记录仪选型

2018年01月03日										存档编号：YJ-JS-XX015	
仪表型号	□□□□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□□	-□□	说明	备注
仪表类型	R1000									<b>R Series</b>	R10系列有纸记录仪
模拟量输入		A01 ... A08								1路模拟量输入 ... 8路模拟量输入	模拟量输入路数+开关量输入路数+模拟量输出路数≤8
开关量输入	*		D00 ... D08							无开关量输入（无此功能时不显示此代码） ... 8路开关量输入	常规产品不开放，如有需求可定制
有线通讯				C0 C2 C4						无通讯接口（无此功能时不显示此代码） RS232C通讯接口 RS485通讯接口	
继电器输出					R1 ... R6					1路继电器输出 ... 6路继电器输出	
馈电输出						PA0 PA1				无馈电输出（无此功能时不显示此代码） 1路24VDC（30mA）	
模拟量输出		*					L0 ... L4			无模拟量输出（无此功能时不显示此代码） ... 4路模拟量输出	常规产品不开放，如有需求可定制；模拟量输入路数+开关量输入路数+模拟量输出路数≤8
供电方式								VAC		220VAC	(100~240)VAC / (50/60)HZ
定制功能									DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制联系单