

R1100 智能有纸记录仪选型

2018年01月03日											存档编号：YJ-JS-XX016	
仪表型号	□□□□□	—□□□	—□□□	—□□	—□□□	—□□	—□□□	—□□	—□□□	—□□	说明	备注
仪表类型	R1100										R Series	R11系列智能有纸记录仪
模拟量输入		A01									1路模拟量输入	模拟量输入路数+开关量输入路数+模拟量输出路数≤12
		...									12路模拟量输入	
开关量输入	*		D00								无开关量输入（无此功能时不显示此代码）	常规产品不开放，如有需求可定制
			...								12路开关量输入	
有线通讯				C0							无通讯接口（无此功能时不显示此代码）	
				C2							RS232C通讯接口	
				C4							RS485通讯接口	
				CB							蓝牙（#）	
继电器输出					R1						1路继电器输出	
					...						6路继电器输出	
外部存储接口							SU				USB接口	标配USB接口
馈电输出						PA0					无馈电输出（无此功能时不显示此代码）	
						PA1					1路24VDC（30mA）	
模拟量输出			*					L0			无模拟量输出（无此功能时不显示此代码）	常规产品不开放，如有需求可定制；模拟量输入路数+开关量输入路数+模拟量输出路数≤12
								...			4路模拟量输出	
供电方式									VAC		220VAC	（100~240）VAC/（50/60）HZ
定制功能										DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制联系单

备注：“*”表示需要下定制单（任务单需附原定编号）

“#”表示此功能暂不开放