

R1200 混合式有纸记录仪选型

2018年 01月 03日											存档编号: YJ-JS-XX017		
仪表型号	□□□□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□	-□□	-□□□	-□□	说明	备注
仪表类型	R1200											R Series	R12系列混合式有纸记录仪
模拟量输入		A01										1路模拟量输入	模拟量输入路数+开关量输入路数+模拟量输出路数≤12
		
		A12										12路模拟量输入	
开关量输入	#		D00									无开关量输入 (无此功能时不显示此代码)	常规产品不开放
			
			D08									8路开关量输入	
有线通讯				C0								无通讯接口 (无此功能时不显示此代码)	
				C2								RS232C通讯接口	
				C4								RS485通讯接口	
继电器输出					R1							1路继电器输出	
					
					R6							6路继电器输出	
馈电输出						PA0						无馈电输出 (无此功能时不显示此代码)	
						PA1						1路24VDC (30mA)	
外部存储接口								SU					
内部存储容量									MA			64M	
									MB			128M	
									MC			192M	
									MD			248M	
模拟量输出									L0			无模拟量输出 (无此功能时不显示此代码)	模拟量输入路数+开关量输入路数+模拟量输出路数≤12
									
									L6			6路模拟量输出 (*)	
供电方式										VAC	220VAC	(100~240) VAC/ (50/60) HZ	
定制功能											DZ	定制功能 (无定制功能时不显示此代码)	定制内容详见定制联系单

备注：“*”表示需要下定制单（任务单需附原定制编号）

“#”表示此功能暂不开放