

X2000E 液晶显示仪选型

2018年01月03日										存档编号: YJ-JS-XX031		
仪表型号	□□□□□□	-□□	-□□	-□□	-□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□□□	-□□	说明	备注
仪表类型	X2000E										X Series	X20E系列液晶显示仪
模拟量输入		A0									无模拟量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
		...									4路模拟量输入	
开关量输入	*		D0								无开关量输入（无此功能时不显示此代码）	常规产品不开放，如有需求可定制； 模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
			...								4路开关量输入	
脉冲量输入				I0							无脉冲量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
				...							4路脉冲量输入	
有线通讯					C0						无通讯接口（无此功能时不显示此代码）	
					C2						RS232C通讯接口	
					C4						RS485通讯接口	
继电器输出						R0					无继电器输出（无此功能时不显示此代码）	当系统配置4路继电器输出时不可配置RS232C通讯接口
						...					4路继电器输出	
馈电输出							PA0				无馈电输出（无此功能时不显示此代码）	
							PA1				1路24VDC馈电输出（每路≤30mA）	
模拟量输出								L0			无模拟量输出（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
								...			2路模拟量输出	
供电方式									VAC		220VAC	
									VDC1		24VDC	
									VDC2		12VDC	
定制功能										DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制联系单

备注：“*”表示需要下定制单（任务单需附原定制编号）

“#”表示此功能暂不开放